

雷対策製品 一覧

製品名	シリーズ 機種	サンダーカット					
		TAP-7	TAP-4	A-2	A-4	I-4	Z-4
販売価格		7,000円（税抜）	5,000円（税抜）	3,900円（税抜）	5,500円（税抜）	5,500円（税抜）	3,900円（税抜）
用途		電力線用（7個口）	電力線用（4個口）	アナログ2回線用 MJ接続タイプ	アナログ4回線用	ISDN4回線用	A-4増設用（4回線）
適用電源		AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	-
サービスコンセント定格		AC100V 15A（合計）	AC100V 15A（合計）	AC100V 15A（合計）	AC100V 9.9A（合計）	AC100V 9.9A（合計）	-
絶縁抵抗		電力線 - 接地間 50M 以上（DC500V）	電力線 - 接地間 50M 以上（DC500V）	通信線 - 接地間 50M 以上（DC100V） 通信線間 50M 以上（DC100V） 電力線 - 接地間 50M 以上（DC100V） 電力線 - 通信線間 50M 以上（DC500V）	通信線 - 接地間 50M 以上（DC100V） 通信線間 50M 以上（DC100V） 電力線 - 接地間 50M 以上（DC100V） 電力線 - 通信線間 50M 以上（DC100V）	通信線 - 接地間 50M 以上（DC100V） 通信線間 50M 以上（DC100V） 電力線 - 接地間 50M 以上（DC100V） 電力線 - 通信線間 50M 以上（DC100V）	通信線 - 接地間 50M 以上（DC100V） 通信線間 50M 以上（DC100V）
抑圧電圧		電力線 - 接地間 1.5kV以下 電力線間 1.5kV以下	電力線 - 接地間 1.5kV以下 電力線間 1.5kV以下	通信線 - 接地間 500V以下 通信線間 500V以下 電力線 - 接地間 1.5kV以下 電力線間 1.5kV以下 電力線 - 通信線間 2kV以下	通信線 - 接地間 500V以下 通信線間 500V以下 電力線 - 接地間 1.5kV以下 電力線間 1.5kV以下 電力線 - 通信線間 2kV以下	通信線 - 接地間 500V以下 通信線間 100V以下 電力線 - 接地間 1.5kV以下 電力線間 1.5kV以下 電力線 - 通信線間 2kV以下	通信線 - 接地間 500V以下 通信線間 500V以下 電力線 - 通信線間 2kV以下
AC 電源接続		3極電源プラグ 接続する機器の合計電力が1500wを超えないよう注意。	3極電源プラグ 2極接地極付コンセントへの接続必須。 接続する機器の合計電力が1500wを超えないよう注意。	2極電源プラグ	2極電源プラグ	2極電源プラグ	-
回線接続		-	-	MJ接続	ねじ式接続	ねじ式接続 増設する場合は本機を複数利用。	ねじ式接続
本体寸法（幅×高さ×長さ）		50×34×365mm	50×34×260mm	56×32×90mm	72×32×94mm	72×32×94mm	72×30×70mm
詳細/仕様		-	-	-	-	-	-