

「Click To Call Add-on」

インストール手順書

2012年10月


東日本電信電話株式会社  
西日本電信電話株式会社

## ◆動作環境


対応ブラウザ	Internet Explorer 8.xx 9.xx 文字コードは日本語(シフトJIS/EUC)、Unicode(UTF-8)のみ対象
対応OS	Windows 7 32/64bit版(Home、Professional等は問わない)

## ◆インストール手順

- (1) ダウンロードしたフォルダ内の「setup」ファイルをダブルクリックします。  
→ClickToCallAddOnセットアップウィザードが表示されます。




- (2) ClickToCallAddOnセットアップウィザード画面で「次へ(N)>」をクリックします。




(3) インストールフォルダーの選択で「次へ(N)>」をクリックします。



(4) インストールの確認で「次へ(N)>」をクリックします。



(5)インストールの進捗画面でプログレスバーが進んでいることを確認してください。  
→しばらくすると「ClickToCallAddOn主装置通信設定画面」が表示されます。



(6)「利用電話機の内線番号」「利用電話機の暗証番号」について、表の設定値を入力し「設定」をクリックします。

主装置IPアドレス設定	初期値:192.168.1.10
主装置ポート番号設定	初期値:53000
利用電話機の内線番号	初期値:空欄 →利用したい電話機の内線番号を入力してください。
利用電話機の暗証番号	初期値:空欄 →「0000」を入力してください。


※「主装置IPアドレス設定」「主装置ポート番号設定」について、初期値から設定を変更する場合は、工事保守者に設定内容を確認してください。




(7)「設定」をクリックします。

アドオン管理	初期値:有効にする
発信先電話番号最小桁数	初期値:5桁
発信先電話番号先頭文字	初期値: <ul style="list-style-type: none"> <li>・0から始まる電話番号:設定あり</li> <li>・1から始まる電話番号:設定あり</li> <li>・2～9から始まる電話番号:設定なし</li> <li>・#から始まる電話番号:設定なし</li> <li>・*から始まる電話番号:設定なし</li> <li>・プラス(+ )から始まる電話番号:設定なし</li> </ul>
音声情報	初期値:通常音質
映像情報	初期値:映像なし

※初期値から設定を変更する場合は、工事保守者に設定内容を確認してください。



(8)「設定は成功しました。」と表示されたら、「OK」をクリックしてください。



(9)「インストールが完了しました。」と表示されたら正しくインストールされています。「閉じる」をクリックしてインストールを終了してください。

