

- ◆ Webex ControlHUBにアクセスし、管理者アカウントにてログインを行います。
ControlHUB : <https://admin.webex.com/login>



◆ ContolHUBにログイン後、左側の項目にある「Calling」をクリックします。

The screenshot displays the Webex Control Hub interface. On the left sidebar, the 'Calling' menu item is highlighted with a red box. The main content area is titled '概要' (Overview) and contains several sections:

- Webex を最大限に活用する方法をご紹介します。**
 - ミーティングのエクスペリエンス セキュリティの強化
 - パワフルなミーティング エクスペリエンスを実現 ①
 - ユーザーが Webex の使用を開始すると、すべてのエンゲージメント データがここに表示されます。60 日間のエンゲージメントの後、データの傾向も表示されます。
 - 目標: ビデオ コラボレーションによる人と人とのつながりの促進
 - 目標: メッセージでミーティング エクスペリエンスをアップグレード
- セットアップガイド**
 - Webex の使用を開始
- 更新情報**
 - サービスを新しい Webex エクスペリエンスにアップデートします。詳細
- 新しいオファー**
 - 組織内の全員が Basic Meetings ライセンスを使用して Webex ミーティングを主催することを許可します。詳細
- デバイスの炭素排出量 ①**
 - 0 kWh | 0 メートルトン CO₂e
 - オフィス アワーを有効にすれば、デバイスの消費電力をさらに削減できます。これにより、ディスプレイの寿命も延びます。
 - 詳細を表示
- デバイス**
 - 12 合計デバイス数
 - オンライン 0
 - オンライン (問題あり) 0
 - オフライン 6
 - 有効期限切れ 1
 - アクティベート中 5
- オンボーディング**
 - 32 合計ユーザー数 ①
 - 180 日以内の CSV アップロードがありません
 - アクティブ 88%
 - 未確認 13%
 - 非アクティブ 0%
 - 確認済み 0%
 - 潜在的新規ユーザー 0
 - レビュー ディレクトリ同期を有効にする
- Webex サービス** (すべてオンライン)
 - Webex
 - コーリング
 - Meetings
 - ハイブリッドサー
 - Control Hub
 - 開発者 API
- 新機能**
- クイックリンク**

ひかりクラウド電話 for Webex Calling における国際電話からの外線拒否手順③

- ◆ Callingの項目内にある「サービス設定」をクリックします。
- ◆ 「サービス設定」内にある「通話ブロックリスト」の項目にある「追加」をクリックします。

webex Control Hub

Calling

サービス設定

通話ブロックリスト

追加

ひかりクラウド電話 for Webex Calling における国際電話からの外線拒否手順④

- ◆ 枠内に着信拒否を行う外線番号を登録し、「保存」をクリックします。
- ◆ 登録に際して、特定の国や特定の市外局番からの着信をワイルドカードを用いて拒否することが可能です。

通話ブロックリストに番号を追加

通話ブロックリストには、組織への発信がブロックされている番号が含まれています。通話ブロックリストに番号またはパターンを追加するには、有効な +E.164 番号またはパターンを入力フィールドに入力します。

電話番号/パターン
パターンには +E.164 番号、またはワイルドカードを使用したパターンを使用できます。パターンは一意である必要があります。一度に 200 件の番号やパターンを追加できます。一括で追加する場合は、[CSV をインポート] を選択します。

ワイルドカード:
- 「|」は、1 桁以上のシーケンスを表し、+E.164 プレフィックスとのみ使用できます。①
- 「X」は、1 桁の数字 (0-9) を表します。①

0 個のダイヤルパターン すべて消去

ブロック済みの番号はありません。ブロックする番号またはパターンを追加します。

番号やパターンは個別に、または CSV インポートで追加できます。

キャンセル 保存

通話ブロックリストに番号を追加

通話ブロックリストには、組織への発信がブロックされている番号が含まれています。通話ブロックリストに番号またはパターンを追加するには、有効な +E.164 番号またはパターンを入力フィールドに入力します。

電話番号/パターン
パターンには +E.164 番号、またはワイルドカードを使用したパターンを使用できます。パターンは一意である必要があります。一度に 200 件の番号やパターンを追加できます。一括で追加する場合は、[CSV をインポート] を選択します。

ワイルドカード:
- 「|」は、1 桁以上のシーケンスを表し、+E.164 プレフィックスとのみ使用できます。①
- 「X」は、1 桁の数字 (0-9) を表します。①

4 個のダイヤルパターン すべて消去

ブロック済みの番号はありません。ブロックする番号またはパターンを追加します。

番号やパターンは個別に、または CSV インポートで追加できます。

キャンセル 保存

国際電話識別番号を付けて登録をお願い致します。
また、+81（日本）からの着信を拒否するには以下のように登録をお願い致します。

(例 日本からの着信を拒否する場合)
+81!

また特定の市外局番からの着信を拒否するには以下のように登録をお願い致します。

(例 市外局番 03-5359 からの着信を拒否する場合)
+8135359!

◆ 登録完了後、設定した拒否リストが表示されますので設定が完了となります。

webex Control Hub 検索

Calling

番号 ローケーション 仮想回線 コールルーティング 管理対象ゲートウェイ 機能 PSTN **サービス設定** クライアントの設定

有効にすると、組織は通話が提示されたときに、未確認の発信者の警告を非表示にします。

通話ブロック リスト

この組織への着信通話をブロックする番号のリストを設定します。

通話ブロック リストに電話番号、国コード、その他のパターンを追加または削除します。番号を追加する場合は [追加]、一括で番号を追加する場合は [一括管理] を選択します。個々の番号を削除することも、[すべて削除] を選択して、リストからすべての番号とパターンを削除することもできます。

発信者 ID 非通知の通話をブロック

非通知/プライベート番号からの通話をブロック

これにより、プライベート番号や ID 非通知の発信者からのすべての通話がブロックされます。

追加 Bulk manage

4 件の番号パターン [すべて削除](#)

[Redacted]	🗑️
[Redacted]	🗑️
[Redacted]	🗑️
[Redacted]	🗑️

通話録音プロバイダー

この組織が使用する通話録音プロバイダーを選択します。

Dubber

コンプライアンスに関する声明