

表示金額はすべて税込です。

VoIPゲートウェイ Netcommunity OG2300Xi



(電話サービス) (インターネット接続サービス)

1台で同時に23通話可能 端末インターフェイス ISDN (INSネット1500) **ひかり電話 オフィスA** **ひかり電話 オフィスタイプ** ルーター機能 VPN (IPsec)機能搭載 **FLET'S 光NEXT** **FLET'S VPN WIDE**

対応*1 対応*2 対応*3 対応

販売価格: 440,000円

仕 様

WANポート	インターフェイス	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3) オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応
	ポート数	1ポート
LANポート	インターフェイス	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3) オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応
	ポート数	4ポート(スイッチングハブ内蔵)
PBX・ビジネスフォン側	インターフェイス	ISDN (INSネット1500) [P-P接続]
	ポート数	1ポート (RJ48[8ピンモジュージャック])
同時通話数 (IP電話サービス)		最大23通話(単独でご利用の場合) / 最大300通話*4(複数機器集約アダプターとしてご利用の場合)
ルーター機能	スループット	最大1Gbps
	WANプロトコル	IPv4 PPPoE (PPP over Ethernet) / IPv6 IPoE
	PPP認証	自動認証 (CHAP/PAP) / CHAP固定 / PAP固定
	PPP接続先数	同時接続: 5カ所*5
	ルーティング方式	スタティックルーティング (IPv4: 最大32件 / IPv6: 最大32件)
	DHCPサーバー機能	あり(自動: 253アドレス割り当て / 固定: 50アドレス割り当て)、DHCPv6サーバー(自動: 63アドレス割り当て)
	DNS Proxy機能	あり
	NAT機能	あり (IPマスカレード: 最大4,096セッション / 静的NAT: 最大64アドレス)
	IPv4-IPv6トランスレーター機能	あり
	複数固定IPサービス対応機能	あり
	パケットフィルター機能	フィルター種別 (拒否 / 通過)、送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、プロトコル種別、送信元ポート、送信先ポート (最大128件)
	ステートフル・インスペクション機能	あり
	攻撃検出機能	あり
	VPN機能	IPsec (IPsec/L2TPパススルー機能あり)
ユニバーサルプラグアンドプレイ (UPnP) 機能	あり	
マルチキャスト配信	IPv6マルチキャスト (MLDv2, MLD snooping, MLD Proxy)、マルチキャスト / ユニキャスト変換機能	
QoS機能	あり (優先制御、帯域制御)	
ブリッジ機能	ブリッジ対象	PPPoEパケット
設定・保守機能	設定方法	Webブラウザによる設定・保守
	ログ機能	システムログ / 障害ログ、セキュリティログ
	ファームウェアバージョンアップ機能	自動、Webブラウザを使用、電話機を使用、USBストレージを使用
使用電源	AC100V±10V (50/60Hz) (専用電源アダプター使用)	
最大消費電力*6	約15W	
外形寸法	横置き (専用スタンド使用)	約252 (W) × 約185 (D) × 約64 (H) mm (電源部の突起を除く)
	縦置き (専用スタンド使用)	約110 (W) × 約185 (D) × 約273 (H) mm (電源部の突起を除く)
質量 (本体のみ)	約0.6kg (電源アダプター含まず)	

*1 「ひかり電話オフィスA (エース)」、「ひかり電話オフィスタイプ」は、「フレッツ 光クロス」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ライトプラス」ではご利用できません。その他提供条件については、NTT東日本のウェブサイト「ひかり電話オフィスA (エース)」(https://business.ntt-east.co.jp/service/hikari_ofa/)「ひかり電話オフィスタイプ」(https://business.ntt-east.co.jp/service/hikari_of/)をご確認ください。 *2 ご利用の回線が「フレッツ 光ネクスト」の場合のみ対応となります。 *3 「フレッツ光」とは、「フレッツ 光クロス」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ライトプラス」(いずれもインターネット接続サービス)の総称です。「フレッツ 光ネクスト」について、詳しくは<https://fleets.com/next/>を参照ください。 *4 「フレッツ 光ライトプラス」、「フレッツ 光ライト」は、2023年3月31日に新規申込受付を終了しました。2025年3月31日にサービス提供を終了します。 *5 本装置のPRIポートと複数機器集約機能を併用する場合、最大50通話まで利用可能です。 *6 同時接続を3カ所以上ご利用になる場合、別途フレッツ・セッションプラスのご契約が必要になります。 *6 最大消費電力の数値は、起動時などの瞬間的ピークの消費電力を除いた値です。