

NTTドコモ社製「onefone™」ご利用時について

Netcommunity SYSTEM RACSLIA (以下、本商品という) に株式会社NTTドコモ社製「onefone」(以下、「onefone」という) を接続して内線コードレス電話機としてご利用される場合の注意事項を記載しております。なお、「onefone」利用時の基本操作等については、「onefone」をご購入された際に同梱されている取扱説明書にてご確認ください。

<お使いになる前に>

「onefone」の設定を行う

- 本商品に接続してご利用される場合は、「onefone」のIPアドレスは手動設定(固定IPアドレス割付)にしてください。
- 外線特番自動付加の設定は「OFF」に設定してください。「ON」に設定してしまうと、他内線を呼び出すことができなくなるため、本商品に接続した全ての端末の内線番号の変更が必要となる場合があります。
- 「onefone」の無線LAN設定完了時に「onefone」画面上にて「11g使用時は14chでの接続はできません」と確認表示されますが、そのまま「OK」を押してください。
- RACSLIA 取扱説明書【応用編】(本商品に同梱されているCD-ROMでご確認いただけます。) 151ページに記載しています「FOMA N902iLを接続するには」と同様に「onefone」の設定をしてください。

本商品の設定を行う

- 「onefone」で利用する内線番号については、本商品のデータ設定画面の「電話機能>内線>内線設定」で「電話機種別」を「N902iL」に設定してください。

<ご利用にあたっての注意事項>

「onefone」の操作に関する注意事項

- 「onefone」のプレゼンス機能、メッセージ機能はご利用することができません。
- 「onefone」から他の内線電話機へ非通知発信はできません。
- 「onefone」でFOMAネットワークと無線LAN(WLAN)の両方に接続して利用される場合、端末の設定により発信方法が異なることがあります。詳しくは、「onefone」の取扱説明書をご参照ください。

無線LAN(WLAN)通話エリアに関する注意事項

- 動作中(着信・発信・保留・内線通話など)にWLANエリア圏外に出た場合、動作中の機能などに支障をきたす場合がございます。エリア内でご利用願います。

着信動作等に関する注意事項

- 「onefone」の使用(通話中、発信中、着信中)に同一システム内において別の着信が入った場合、最初の通話を終了して「onefone」を待ち受け状態にし、「#」「#」「通話ボタン」を操作することにより、その別の着信に应答して通話することができます。
- 「onefone」が保留転送を行い、保留先と転送先の通話が開始するとき、転送先端末で一瞬保留音が再生されます。
- 「onefone」では呼出状態転送機能(1)はご利用できません。
- ほかの電話機で操作した共通保留、パーク保留に対して「onefone」で应答することはできませんが、「onefone」から共通保留やパーク保留することはできません。
- 不在着信転送先が「onefone」に設定されている場合、「onefone」には発信者の電話番号または内線番号のみ表示されます。

本商品の設定に関する注意事項

- 「onefone」がWLAN圏外の場合でも個別着信(2)を他の電話に転送することができます。この機能を利用する場合は、本商品のデータ設定画面の「電話機能>内線>詳細設定>状態別転送設定」にて圏外転送(3)の設定をしてください。
- ご購入時、緊急番号からの着信は「onefone」へ着信しない設定になっています。緊急番号からの着信に対して「onefone」も鳴動させたい場合は、本商品のデータ設定画面の「電話機能>詳細>SIP端末定義設定」で「N902iL」の緊急着信を「する」に設定してください。

- 1 通話を一度保留して、転送先の相手呼び出し、相手が应答する前に転送する機能です。
- 2 内線個別着信やダイヤルイン等の個別に着信させる着信動作です。他の電話機で外線ボタンを押して应答することができません。
- 3 個別着信がかかってきた電話機が圏外の時、自動的に他の内線電話機や外線へ転送する機能です。

詳細な操作手順については、以下のホームページからダウンロードしてください。

NTT東日本

URL : <http://www.ntt-east.co.jp/office/support/news/>

NTT西日本

URL : <http://www.ntt-vshop.com/business/racsia/support/index.html>

「FOMA」, 「onefone」は株式会社NTTドコモの登録商標または商標です。

< FOMA® N906iL用 >